



# Elpro 6 exp

## do drzwi garażowych i rolokaset

### Opis funkcji

Programator ten przeznaczony jest do sterowania urządzeniami krok po kroku z zatrzymaniem w środku sekwencji. Opcję automatycznego zamykania ustawia się za pomocą przełącznika DIP SWITCH. Elpro 6 jest specjalnym programatorem do drzwi garażowych i rolokaset oraz innych zastosowań, w których wykorzystuje się silniki o mocy do 0,5 KM max.

#### TRYBY PRACY

Program krok po kroku	I	impuls	OTWÓRZ
	II	impuls	ZATRZYMAJ
	III	impuls	ZAMKNIJ

Przełącznik DIP SWITCH nr 1 ustaw w pozycję:

ON- w celu ustawienia programatora w tryb automatycznego zamykania po otwarciu,  
OFF- w celu ręcznego zamknięcia.

Przełącznik DIP SWITCH nr 2 ustaw w pozycję:

ON- w celu włączenia światła ostrzegawczego i pozostawienia w takim stanie na dwie minuty od momentu zatrzymania silnika,  
OFF- w celu przełączenia lampy w tryb ostrzegawczy.

#### UWAGA

Ilekoć nastawiasz regulator czasu i DIP SWITCH, koniecznie wyłącz zasilanie na kilka sekund, a potem włącz. Spowoduje to zachowanie nastaw.

Ustaw czas pracy silnika o kilka sekund więcej niż wymagany czas otwarcia, aby o zakończeniu pracy zdecydował przełącznik krańcowy. Zatrzymanie mechanizmu nastąpi wtedy w wymaganym miejscu. W przypadku stosowania programatora Elpro 6 do sterowania silnikami z wbudowanymi wewnątrz wyłącznikami krańcowymi np. silniki napędowe rolet, należy zewrzeć zaciski 5-6-7. W przypadku, gdy silnik posiada własny kondensator, należy zdemontować kondensator z programatora. Jeżeli nie stosuje się żadnych urządzeń bezpieczeństwa (fotobariery, listwa bezpieczeństwa itp.) należy zewrzeć zaciski 1-2. Sterowanie wszelkiego rodzaju urządzeniami odbywa się poprzez zaciski 3-4. Krótkotrwały impuls zwarcia powoduje odpowiednią reakcję programatora.

Gdyby dioda LED nie świeciła po włączeniu zasilania, sprawdź bezpieczniki niskiego i wysokiego napięcia.

Urządzenie powinno być prawidłowo uziemione.