

Tabela 1/g

TRYB „CA”	SYGNAŁY					
STATU SYSTEMU ZAUTOMATYZOWANEGO	OTWÓRZ A	ZAMKNIJ	STOP	FSW	PĘTLA 1	PĘTLA 2
ZAMKNIĘTY	otwiera i ponownie zamyka po upływie czasu paazy	bez wpływu	bez wpływu (otwieranie wyłączone)	bez wpływu	otwiera i ponownie zamyka po czasie paazy	bez wpływu
OTWIERANIE	bez wpływu	zamyka natychmiast pod koniec otwierania	zatrzymuje pracę	bez wpływu	bez wpływu	zamyka natychmiast pod koniec otwierania
OTWARTY W PAUZIE	zeruje czas paazy	zamyka	zatrzymuje pracę	zeruje czas paazy (zamykanie wyłączone)	zeruje czas paazy time	zamyka
ZAMYKANIE	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy otwieraniu	bez wpływu	zatrzymuje pracę	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy otwieraniu oraz zamyka pod koniec otwierania	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy otwieraniu	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy otwieraniu
ZATRZYMANY	otwiera i ponownie zamyka po upływie czasu paazy	zamyka	bez wpływu (otwieranie oraz zamykanie wyłączone)	bez wpływu (zamykanie wyłączone)	otwiera i ponownie zamyka po czasie paazy	bez wpływu (zamykanie wyłączone)

Tabela 1/h

TRYB „rb”	SYGNAŁY					
STATU SYSTEMU ZAUTOMATYZOWANEGO	OTWÓRZ A	ZAMKNIJ	STOP	FSW	PĘTLA 1	PĘTLA 2
ZAMKNIĘTY	otwiera oraz ponownie zamyka po czasie paazy	bez wpływu	bez wpływu (otwieranie wyłączone)	bez wpływu	otwiera oraz ponownie zamyka po czasie paazy	bez wpływu
OTWIERANIE	bez wpływu	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy zamykaniu	zatrzymuje pracę	bez wpływu	bez wpływu	bez wpływu
OTWARTY W PAUZIE	zeruje czas paazy	zamyka	zatrzymuje pracę	zeruje czas paazy (zamykanie wyłączone)	zeruje czas paazy	zeruje czas paazy (zamykanie wyłączone)
ZAMYKANIE	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy otwieraniu	bez wpływu	zatrzymuje pracę	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy otwieraniu	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy otwieraniu	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy otwieraniu
ZATRZYMANY	otwiera oraz ponownie zamyka po czasie paazy	zamyka	bez wpływu (otwieranie i zamykanie wyłączone)	bez wpływu (zamykanie wyłączone)	otwiera oraz ponownie zamyka po czasie paazy	bez wpływu (zamykanie wyłączone)

Tabela 1/i

TRYB „C”	MAIN COMMANDS		SYGNAŁY			
STATU SYSTEMU ZAUTOMATYZOWANEGO	OTWÓRZ A	ZAMKNIJ	STOP	FSW	PĘTLA 1	PĘTLA 2
ZAMKNIĘTY	otwiera	bez wpływu	bez wpływu (otwieranie wyłączone)	bez wpływu	bez wpływu	bez wpływu
OTWIERANIE	/	bez wpływu	zatrzymuje pracę	bez wpływu	bez wpływu	bez wpływu
OPEN	bez wpływu (zamykanie wyłączone)	zamyka	zatrzymuje pracę	bez wpływu	bez wpływu (zamykanie wyłączone)	bez wpływu (zamykanie wyłączone)
ZAMYKANIE	natychmiast odwraca kierunek ruchu przy otwieraniu	/	zatrzymuje pracę	Zatrzymuje pracę	zatrzymuje pracę	zatrzymuje pracę
ZATRZYMANY	otwiera	zamyka	bez wpływu (otwieranie i zamykanie wyłączone)	bez wpływu (zamykanie wyłączone)	bez wpływu (zamykanie wyłączone)	bez wpływu (zamykanie wyłączone)

☞ Informacja w nawiasach oznacza działanie na inne aktywne wejścia sygnałów