























## 8 TRYBY STEROWANIA

### Tryb B/C

Stan szlabanu	Open/otwórz (impuls)	Close/zamknij (sygnal ciągły)	Stop	Bezpieczny
Zamknięty	Otwiera	/	Wyłącza sygnały Open i Close	/
Otwierany	/	Zamyka	Zatrzymuje ruch	/
Otwarty	/	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie
Zamknięcie	Otwiera	Zamyka	Zatrzymuje ruch	Otwiera
Zatrzymany	Otwiera	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie

### Tryb B

Stan szlabanu	Open/otwórz (impuls)	Close/zamknij (impuls)	Stop	Bezpieczny
Zamknięty	Otwiera	/	Wyłącza sygnały Open i Close	/
Otwierany	/	Zamyka	Zatrzymuje ruch	/
Otwarty	/	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie
Zamknięcie	Otwiera	/	Zatrzymuje ruch	Otwiera
Zatrzymany	Otwiera	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie

### Tryb C

Stan szlabanu	Open/otwórz (sygnal ciągły)	Close/zamknij (sygnal ciągły)	Stop	Bezpieczny
Zamknięty	Otwiera	/	Wyłącza sygnały Open i Close	/
Otwierany	Otwiera	Zatrzymuje ruch	Zatrzymuje ruch	/
Otwarty	/	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie
Zamknięcie	Otwiera	Zamyka	Zatrzymuje ruch	Zatrzymuje ruch
Zatrzymany	Otwiera	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie

### Tryb EP

Stan szlabanu	Open/otwórz (impuls)	Close/zamknij (impuls)	Stop	Bezpieczny
Zamknięty	Otwiera	/	Wyłącza sygnały Open i Close	/
Otwierany	Zatrzymuje ruch	Zamyka	Zatrzymuje ruch	/
Otwarty	Zamyka	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie
Zamknięcie	Zatrzymuje ruch	/	Zatrzymuje ruch	Otwiera
Zatrzymany	Wznawia ruch w kierunku przeciwnym (zawsze zamyka po sygnale Stop)	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie

### Tryb AP

Stan szlabanu	Open/otwórz (impuls)	Close/zamknij (impuls)	Stop	Bezpieczny
Zamknięty	Otwiera i zamyka po upływie paury	/	Wyłącza sygnały Open i Close	/
Otwierany	Zatrzymuje ruch	Zamyka	Zatrzymuje ruch	/
Paauza	Zatrzymuje ruch	Zamyka	Zatrzymuje ruch	Powtarza pauzę
Zamknięcie	Otwiera	/	Zatrzymuje ruch	Otwiera
Zatrzymany	Zamyka	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie

### Tryb P

Stan szlabanu	Open/otwórz (impuls)	Close/zamknij (impuls)	Stop	Bezpieczny
Zamknięty	Otwiera	/	Wyłącza sygnały Open i Close	/
Otwierany	/	Otwiera do końca i zamyka	Zatrzymuje ruch	/
Otwarty	/	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie
Zamknięcie	Otwiera	/	Zatrzymuje ruch	Zatrzymuje ruch i zamyka po zwolnieniu
Zatrzymany	Otwiera	Zamyka	Wyłącza sygnały Open i Close	Wyłącza (blokuje) zamykanie

### Tryb A

Stan szlabanu	Open/otwórz (impuls)	Close/zamknij (impuls)	Stop	Bezpieczny
Zamknięty	Otwiera i zamyka po przerwie	/	Dezaktywuje Otwórz i Zamknij	/
Otwierany	/	Kończy otwieranie i następnie zamyka	Blokuje	/
Przerwa	Doładowuje czas przerwy	Zamyka	Blokuje	Doładowuje czas przerwy
Zamknięcie	Otwiera	/	Blokuje	Otwiera
Zatrzymany	Otwiera	Zamyka	Dezaktywuje Otwórz i Zamknij	Dezaktywuje Zamknij